Artikel-Nr.	**47365**
Bezeichnung	**NM5p Netzmonitorgerät**
Langbeschreibung	Anwendungsbereich: PRCD-S Schutzeinrichtung: Das NM5p Netzmonitoringgerät bietet bei bestimmungsgemäßem Einbau von FI-Schutzschalter und Schütze einen zuverlässigen Schutz vor Elektrounfällen bei stromversorgungsseitigen Fehlern. (Beispiel: Fehlerhaft verdrahtete Steckvorrichtungen) Fehlererkennung: NM5p lässt sich nicht einschalten bzw. schaltet ab, bei: Phasenfehler: Abfall einer oder mehrerer Phasenspannungen gegen Sternpunkt unter 183Veff, Hauptstromkreis lässt sich nicht einschalten bzw. schaltet ab. Neutralleiter fehlt oder führt Spannung gegen Schutzleiter: Anstieg der Neutralleiterspannung >20Veff gegen Schutzleiter, Hauptstromkreis lässt sich nicht einschalten bzw. schaltet ab. Schutzleiter unterbrochen oder führt Spannung gegen Messreferenz: Anstieg der Spannung am Schutzleiter >20Veff , Hauptstromkreis lässt sich nicht einschalten bzw. schaltet ab. Schutz gegen automatisches Wiedereinschalten: Nach Spannungsunterbrechung wird durch den Schutz gegen automatisches Wiedereinschalten ein unkontrolliertes Anlaufen von Elektrogeräten verhindert.
GTIN (EAN)	9003399448881
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85340090
Nettogewicht	0,120 kg
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC001286
Gerätemontage	sonstige
Funktion	Überwachungseinheit
Breite in Teilungseinheiten	2
Anzahl der Kontakte als Schließer	2
Spannungsart	AC





https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=47365

(C) PC ELECTRIC Ges.m.b.H. - Diesseits 145 - 4973 St. Martin i.I. - Austria - www.pcelectric.at